

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Democratic and Popular Republic of Algeria

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
*Ministry of Higher Education and Scientific Research
et de la Recherche Scientifique*

المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ميلة
Abdelhafid Boussouf University Center, Mila



Department of Mathematics

دائرة الرياضيات

نشرة دروس فيزياء 2
مقياس

فيزياء 2 : مدخل للكهرباء

من إعداد :

◀ الأستاذ بن لطرش محمد الصالح



السنة الجامعية: 2024-2025

المحتويات

iii

مقدمة

| | | |
|----|--|----|
| 1 | الفصل الأول: مراجعة الرياضيات | 1 |
| 1 | 1.1 مقدمة: مراجعة الرياضيات | 1 |
| 1 | 2.1 عناصر الطول والمساحة والمجم في أنظمة الإحداثيات المختلفة | 1 |
| 7 | 3.1 المشغلون في حساب المتجهات | 7 |
| 13 | 2 الفصل الثاني: الكهروستاتيكا | 13 |
| 13 | 1.2 الشحنات الكهربائية الأولية | 13 |
| 14 | 2.2 تجربة التكهيب | 14 |
| 14 | 3.2 قانون كولوم | 14 |
| 16 | 4.2 مبدأ التراكب | 16 |
| 16 | 5.2 المجال الكهروستاتيكي | 16 |
| 16 | 6.2 الجهد الكهروستاتيكي | 16 |
| 17 | 7.2 الجهد الكهروستاتيكي | 17 |
| 18 | 8.2 الطاقة الكهروستاتيكية | 18 |
| 19 | 9.2 ثنائي القطب الكهربائي | 19 |
| 20 | 10.2 نظرية غاوس | 20 |
| 21 | 11.2 مفهوم التدفق | 21 |
| 25 | 3 أنظمة خطية حرة مخرمة ذات درجة واحدة من الحرية | 25 |
| 25 | 1.3 مقدمة إلى التذبذب الحر المخرم وأنواع الاحتكاك | 25 |
| 25 | 2.3 أنواع الاحتكاك | 25 |
| 27 | 3.3 معادلة لاغرانج في نظام مخرم | 27 |
| 28 | 4.3 معادلة النظام الكتلة-الزنبرك-المشبط | 28 |

| | | |
|----|-----|---|
| 43 | 4 | نظام خطي مجبر بدرجة حرية واحدة |
| 43 | 1.4 | مقدمة |
| 44 | 2.4 | معادلة لاغرانج للأنظمة المجبرة |
| 46 | 3.4 | حل المعادلة التفاضلية |
| 49 | 4.4 | دراسة النظام في حالة الاستجابة المستقرة |
| 57 | 5 | المذبذبات المقترنة |
| 57 | 1.5 | مقدمة |
| 58 | 2.5 | مثال على المذبذبات الحرة المقترنة |
| 61 | 3.5 | نظام ذو درجتين من الحرية |
| 65 | 4.5 | اشتقاق معادلات الحركة باستخدام طريقة لاغرانج |
| 66 | 5.5 | إيجاد الترددات الطبيعية باستخدام الطريقة المصفوفية |
| 69 | 6.5 | إيجاد الأنماط الذاتية x_1 و x_2 |
| 73 | 7.5 | إيجاد الترددات الطبيعية والأنماط الذاتية باستخدام طريقة الإحداثيات الطبيعية |
| 79 | 8.5 | الاهتزازات القسرية بدرجات الحرية |
| 89 | 6 | دراسة نظام ميكانيكي ذو N درجات حرية مع نهايات ثابتة |
| 89 | 1.6 | مقدمة |
| 90 | 2.6 | دراسة نظام ميكانيكي ذو N درجات حرية مع نهايات ثابتة |
| 97 | 3.6 | دراسة نظام ميكانيكي ذو N درجات حرية مع نهايات حرة |
| 1 | 7 | الملحقات |
| 1 | 1.7 | الملحق 1: التخميد الحرج |
| 2 | 2.7 | المنظور الرياضي |
| 7 | | المصادر |
| 9 | | الرموز |

مقدمة

أهداف التدريس:

تقديم الظواهر الفيزيائية الأساسية التي تستند إليها قوانين الكهرباء بشكل عام.
المعرفة المسبقة المطلوبة: مفاهيم الرياضيات والفيزياء من السنة الأولى.
محتوى الدورة الفصل الاول مقدمة في مراجعات رياضية

1. عناصر الطول والمساحة والحجم في أنظمة الإحداثيات الكارتيزية والأسطوانية والكروية. الزاوية الصلبة، المشغولون (التدرج، الدوران، نابلا، لابلاسيان، والتباعد).
2. المشتقات والتكاملات المتعددة.

الفصل الثاني : الكهروستاتيكا

1. الشحنات والحقول الكهروستاتيكية. قوة التفاعل الكهروستاتيكي - قانون كولوم.
 2. الجهد الكهروستاتيكي.
 3. ثنائي القطب الكهربائي.
 4. تدفق المجال الكهربائي.
 5. مبرهنة غاوس.
 6. الموصلات في حالة التوازن.
 7. الضغط الكهروستاتيكي.
 8. سعة الموصل والمكثف.
- الفصل الثالث . الدوائر الكهربائية:
1. الموصل الكهربائي.

2. قانون أوم.
 3. قانون جول.
 4. الدوائر الكهربائية.
 5. تطبيق قانون أوم على الشبكات.
 6. قوانين كيرشوف. مبرهنة ثيفينين.
- الفصل الثالث. الكهرومغناطيسية
1. المجال المغناطيسي: تعريف المجال المغناطيسي، قانون بيوت-سافارت، مبرهنة أمبير، حساب الحقول المغناطيسية الناتجة عن التيارات المستمرة.
 2. ظواهر الحث: ظواهر الحث (دائرة في مجال مغناطيسي متغير ودائرة متحركة في مجال مغناطيسي دائم)، قوة لورنتز، قوة لابلاس، قانون فاراداي، قانون لنز، التطبيق على الدوائر المترافقة.

باب 1

الفصل الأول: مراجعة الرياضيات

1.1 مقدمة: مراجعة الرياضيات

توفر هذه الدراسة مراجعة رياضية تغطي المفاهيم الأساسية اللازمة لتطبيقات الفيزياء والهندسة. سنراجع عناصر الطول، المساحة، والحجم في أنظمة الإحداثيات المختلفة، بالإضافة إلى المشغلين الرياضيين وتقنيات التفاضل والتكامل الهامة.

2.1 عناصر الطول والمساحة والحجم في أنظمة الإحداثيات المختلفة

سوف نقوم بتحليل العناصر التفاضلية الأساسية في أنظمة الإحداثيات الثلاثة الأساسية: الكارتيزية، والأسطوانية، والكروية. فهم هذه العناصر ضروري لتقييم التكاملات في الفيزياء والهندسة.


1.2.1 نظام الإحداثيات الكارتيزي

نظام الإحداثيات الكارتيزي يُعرّف بنقطة الأصل O وثلاثة محاور متعامدة (Ox, Oy, Oz) . المتجهات الموحدة على هذه المحاور هي $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. أي نقطة M في الفضاء تمثل بواسطة متجه الموقع:

$$\vec{R} = \overrightarrow{OM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

مثال: لنفترض حركة خطية على طول المحور x حيث $x = 2t$ ، $y = 3$ ، و $z = 0$. متجه السرعة يُعطى بـ:

$$\mathbf{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d}{dt}(2t\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 0\mathbf{k}) = 2\mathbf{i}$$



شكل 1.1: الأساس الكارتيبي (أ) متجه الموضع و(ب) الإزاحة الأولية والمجم

عنصر الطول التفاضلي: الإزاحة التفاضلية تُعطى بـ:

$$d\vec{OM} = d\vec{l} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}$$

عنصر المساحة التفاضلي: تعتمد مساحة العنصر على مستوى التكامل:

$$dS_x = dydz, \quad dS_y = dx dz, \quad dS_z = dx dy$$

عنصر الحجم التفاضلي: يعطى الحجم الأولي بـ:

$$dV = dx dy dz$$

نظام الإحداثيات الأسطواني

في نظام الإحداثيات الأسطواني (r, θ, z) ، يتم تمثيل النقطة على النحو التالي:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

يمكن أيضاً كتابة:

$$\mathbf{u}_p = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

وباستخدام المشتقات بالنسبة لـ θ :


$$d\mathbf{u}_p = d\theta (-\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j})$$

بما أن:

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \theta \quad \text{و} \quad \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \theta.$$

نحصل على:

$$\frac{d\mathbf{u}_p}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta.$$



شكل 2.1: الأساس الأسطواني

متجه الموضع DM يُكتب كالتالي:

$$DM = \rho \mathbf{u}_\rho + z \mathbf{k} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) + z\mathbf{k},$$

حيث يتم تمثيل x و y بإحداثيات كارتيزية:

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad \text{و} \quad z = z.$$

إزاحة العنصر الأولي:

$$dDM = d\rho \mathbf{u}_\rho + \rho d\theta \mathbf{u}_\theta + dz \mathbf{k}.$$

العنصر المساحي الأولي:


$$ds = \rho d\rho d\theta.$$

مثال: إيجاد متجه السرعة لجسيم يتحرك في مسار دائري حيث $r = 2$ ، $\theta = t^2$ ، و $z = 4t$. مكونات السرعة:

$$v_r = \frac{dr}{dt} = 0, \quad v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = 2(2t), \quad v_z = \frac{dz}{dt} = 4$$

وبالتالي، متجه السرعة:

$$\mathbf{v} = 0\mathbf{e}_r + 4t\mathbf{e}_\theta + 4\mathbf{e}_z$$



شكل 3.1: إحداثيات أسطوانية

عنصر الطول التفاضلي:

$$d\vec{l} = dr\mathbf{e}_r + rd\theta\mathbf{e}_\theta + dz\mathbf{e}_z$$

عنصر المساحة التفاضلي:

$$dS_r = rd\theta dz, \quad dS_\theta = dr dz, \quad dS_z = r dr d\theta$$

عنصر الحجم التفاضلي:

$$dV = r dr d\theta dz$$

2.2.1 نظام الإحداثيات الكروي

في نظام الإحداثيات الكروي (r, θ, ϕ) ، يتم تمثيل نقطة كما يلي:

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

متجه الموضع للنقطة M في الإحداثيات الكروية، أي في الأساس الكروي، يُكتب على النحو التالي:

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

من الشكل، يمكننا التعبير عن x, y, z بدلالة r, θ, ϕ :

$$X = OM \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi,$$

$$Y = OM \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi,$$

$$Z = OM \cos \theta = r \cos \theta.$$

بالتالي، نحصل على:

$$\vec{u}_r = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}.$$

متجه الوحدة \vec{u}_φ عند OM يكتب كالتالي:

$$\vec{u}_\varphi = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}.$$

يمكن الحصول على هذا المتجه إما عن طريق استبدال φ بـ $\varphi + 2\pi$ أو عن طريق اشتقاق \vec{u}_r بالنسبة إلى φ :

$$\vec{u}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{i} + \cos \varphi \mathbf{j}.$$

يمكن أيضاً التعبير عن هذا المتجه كأساس لاشتقاق \vec{u}_r بالنسبة إلى φ :

$$\vec{u}_\varphi = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \varphi}.$$

المتجه الأساسي الثالث في نظام الإحداثيات الكروي يُعطى بـ:

$$\vec{u}_\theta = \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \theta}.$$


الإزاحة الأولية:

$$\begin{aligned} d\vec{M} &= d(r\vec{u}_r) = dr\vec{u}_r + r d\vec{u}_r + r \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \theta} d\theta + r \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial \varphi} d\varphi. \\ &= dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r(\sin \theta d\varphi) \vec{u}_\varphi. \end{aligned}$$

العناصر التفاضلية للمساحة والمجم:

$$dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$



شكل 4.1: الأساس الكروي

مثال: إيجاد طول القوس الأولي في الإحداثيات الكروية لتغير صغير في θ مع إبقاء r و ϕ ثابتين.

$$dl = r d\theta$$

عنصر الطول التفاضلي:

$$d\vec{l} = dr\mathbf{e}_r + r d\theta\mathbf{e}_\theta + r \sin\theta d\phi\mathbf{e}_\phi$$

عنصر المساحة التفاضلي:

$$dS_r = r^2 \sin\theta d\theta d\phi, \quad dS_\theta = r \sin\theta dr d\phi, \quad dS_\phi = r dr d\theta$$

عنصر الحجم التفاضلي:

$$dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$$


الزوايا الصلبة

الزاوية الصلبة $d\Omega$ في الإحداثيات الكروية تُعطى بالعلاقة:


$$d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$$

إجمالي الزاوية الصلبة في الفضاء ثلاثي الأبعاد هو:

$$\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta d\phi = 4\pi$$



شكل 5.1: المجموع الأولية في الإحداثيات الكروية



شكل 6.1: الزوية الصلبة

3.1 المشغولون في حساب المتجهات

مثال: احسب تدرج الدالة العددية $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

$$\nabla f = (2x, 2y, 2z)$$


مثال: احسب التباعد لحقل المتجه $\mathbf{A} = (x^2, y^2, z^2)$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2x + 2y + 2z$$

هذه الأمثلة تعزز المفاهيم الرياضية الضرورية لتطبيقات الفيزياء.

1.3.1 التطبيقات

حساب محيط دائرة نصف قطرها R (تكامل بسيط).




$$\text{arc length} = \frac{\text{inside angle}}{360 \text{ degrees}} \times \text{perimeter length}$$

شكل 7.1: محيط دائرة

الحل:
لدينا $dl = R d\theta$ ، وبالتالي:

$$C = \int_0^{2\pi} R d\theta = 2\pi R.$$

حساب مساحة قرص نصف قطره R (تكامل سطحي مزدوج).



شكل 8.1: مساحة قرص


باستخدام العنصر السطحي التفاضلي $dS = R d\theta dr$ ، نحصل على:

الحل:

$$D = \iint_S dp d\theta = \int_0^R \int_0^{2\pi} \rho d\rho d\theta.$$

بتقييم التكامل:

$$D = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho d\rho = 2\pi \times \frac{R^2}{2} = \pi R^2.$$

حساب حجم أسطوانة نصف قطرها R وارتفاعها H (تكامل ثلاثي الحجم).

$$V = \pi r^2 \times h$$

شكل 9.1: حجم أسطوانة

باستخدام العنصر الحجمي التفاضلي $dV = dp p d\theta dz$ نحصل على:

الحل:


$$V = \iiint_V dp d\theta dz = \int_0^R \rho d\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H dz.$$

بتقييم التكامل:

$$V = \int_0^H dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho d\rho.$$

$$V = H \times 2\pi \times \frac{R^2}{2} = \pi R^2 H.$$

حساب مساحة سطح نصف كرة نصف قطرها R (باستثناء القرص الأفقي) (تكامل سطحي مزدوج).



شكل 10.1: مساحة سطح نصف كرة

باستخدام العنصر السطحي التفاضلي $dS = R^2 \sin\theta d\theta d\phi$ ، نحصل على:
الحل:

$$D = \iint_S R^2 \sin\theta d\theta d\phi.$$

بتقييم التكامل:

$$D = R^2 \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.$$


$$D = R^2 (-\cos\theta \Big|_0^\pi) \times (2\pi) = R^2 (1 + 1) \times 2\pi = 2\pi R^2.$$

حساب حجم كرة نصف قطرها R (تكامل ثلاثي الحجم).

نستخدم العنصر الحجمي التفاضلي $dV = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi$ ، وبالتالي:
الحل:

$$V = \iiint_V r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi.$$

بتقييم التكامل:



شكل 11.1: حجم كرة

$$V = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.$$

$$V = \left(\frac{R^3}{3} \right) \times (-\cos \theta \Big|_0^\pi) \times 2\pi.$$

$$V = \frac{R^3}{3} \times (1 + 1) \times 2\pi = \frac{R^3}{3} \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

باب 2

الفصل الثاني: الكهروستاتيكا

1.2 الشحنات الكهربائية الأولية

تنشأ الخواص الكهربائية للمادة على المستوى الذري. تتكون المادة من ذرات، كل منها تتألف من نواة تدور حولها سحابة من الإلكترونات. تتنافر هذه الإلكترونات مع بعضها البعض لكنها تبقى متموضعة حول النواة. تتكون النواة من بروتونات تحمل شحنات موجبة، ونيوترونات متعادلة. يُطلق على مجموعة الجسيمات التي تكوّن النواة اسم النويات. تحمل الإلكترونات والبروتونات نفس مقدار الشحنة الكهربائية بالقيمة المطلقة، ويرمز لها بـ e . هذه الشحنة الكهربائية، المعروفة بالشحنة الأولية، قيمتها:

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C} \quad (1)$$

تعريف 1

القوة الكهربائية المؤثرة بين البروتونات الموجبة والإلكترونات السالبة مسؤولة عن تماسك الذرات والجزيئات. تكون الشحنة الكلية للذرات غير المتأينة (أي التي لم تفقد أو تكتسب إلكترونات) مساوية للصفر.

لا يمكن أن تأخذ الشحنة الكهربائية قيمة عشوائية؛ بل تكون دائماً مضاعفاً صحيحاً للشحنة الأولية:

$$Q = \pm ne \quad (C) \quad (2)$$

يعبر هذا عن المبدأ الأساسي لتكميم الشحنة.

2.2 تجربة التكهرب

عند فرك قضيب زجاجي بقطعة من الحرير ثم تقريبها من قطع صغيرة من الورق، تنجذب هذه القطع إلى القضيب، مما يشير إلى أن الإلكترونات قد أُزيلت من القضيب.

التجربة الأولى

يتم تعليق كرة صغيرة مصنوعة من خشب البيلسان أو البولستيرين بواسطة خيط. يتم تقريب قضيب زجاجي أو كهربائي، سبق فركه، من الكرة. في البداية، يجذب كل قضيب الكرة ثم بعد التلامس يبدأ في صدها (الشكل 1a.2). ومع ذلك، إذا تم تقريب القضيبين معاً نحو الكرة في نفس الوقت، فلن يحدث شيء (الشكل 1b.2).




شكل 1.2: تجربة التكهرب

التجربة الثانية

إذا تم شحن كرتين كهربائياً عن طريق ملامسة قضيب زجاجي مفروك، فإنهما تتنافران. ولكن إذا لامست كل كرة قضيباً مختلفاً مصنوعاً من مادة مختلفة، فإنهما يتجاذبان. توضح هذه التجارب وجود حالتين من التكهرب، تتوافقان مع نوعين من الشحنات الكهربائية: موجبة وسالبة. ونذكر بالقاعدة الأساسية:

الجسمان اللذان يحملان نفس النوع من الشحنة يتنافران، بينما الجسمان اللذان يحملان شحنتين متعاكستين يتجاذبان.

3.2 قانون كولوم



شكل 2.2: التكهرب، التجاذب، والتنافر بين الشحنات

تعريف 1

لنعتبر شحنتين نقطيتين q_1 و q_2 موضوعتين في الفراغ. تؤثر الشحنة الأولى بقوة تتناسب مع q_1 على الثانية، والعكس صحيح. القوة بين الشحنتين، والمعروفة بالقوة الكهروستاتيكية، تتناسب مع حاصل ضرب شحنتهما:

$$\mathbf{F}_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{U}_{12} \quad (3)$$

حيث r هو البعد بين الشحنتين، و K يُعطى بالعلاقة:

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad \text{حيث} \quad \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ ف/م} \quad (4)$$

مثال 1

تطبيق: احسب القوة المؤثرة من الشحنة $q_1 = 3 \times 10^{-3} \text{ C}$ على الشحنة $q_2 = -5 \times 10^{-4} \text{ C}$ عندما تكون المسافة بينهما 20 ملم.
الحل:

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(3 \times 10^{-3})(-5 \times 10^{-4})}{(20 \times 10^{-3})^2} \quad (5)$$

$$F = 33.75 \times 10^6 \text{ N} \quad (6)$$

4.2 مبدأ التراكم

لنعتبر شحنة q عند النقطة M بوجود شحنات أخرى q_i تقع عند النقاط M_i . تكون القوة F المؤثرة على الشحنة q :

$$\mathbf{F} = \sum_i K \frac{qq_i}{r_i^2} \mathbf{U}_{iM} \quad (7)$$

مثال 2

تطبيق: احسب القوة المحصلة المؤثرة على q_3 نتيجة تأثير q_1 و q_2 .

5.2 المجال الكهروستاتيكي

يوجد مجال كهربائي عند نقطة في الفضاء إذا كانت شحنة اختبارية q_0 عند تلك النقطة تتعرض لقوة كهروستاتيكية F_e بحيث:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}_e}{q_0} \quad (8)$$

1.5.2 المجال الكهربائي لشحنة نقطية

تُنشئ شحنة Q عند النقطة O مجالاً كهربائياً عند أي نقطة M يُعطى بالعلاقة:

$$\mathbf{E}(M) = \frac{KQ}{r^2} \mathbf{U}_{OM} \quad (9)$$

6.2 الجهد الكهروستاتيكي

1.6.2 الجهد الكهربائي

تعريف 1

الشغل اللازم لنقل شحنة q_0 من النقطة A إلى النقطة B في مجال كهربائي هو:

$$W_{AB} = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (10)$$

فرق الجهد الكهربائي يُعرّف بالعلاقة:

$$U_{AB} = V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (11)$$

2.6.2 جهد شحنة نقطية

بالنسبة لشحنة Q عند النقطة O ، يكون الجهد الكهربائي على مسافة r :

$$V = K \frac{Q}{r} \quad (12)$$

مع افتراض أن $V = 0$ عند اللانهاية.

7.2 الجهد الكهروستاتيكي

الجهد على مسافة r من شحنة q يُعطى بالعلاقة:

$$V(r) = \frac{Kq}{r} \quad (13)$$

يظل الجهد ثابتاً على كرات نصف قطرها r ومركزها عند الشحنة q ، والتي تُعرف بأسطح تساوي الجهد.

1.7.2 الجهد الناتج عن عدة شحنات نقطية مميزة

باستخدام العلاقة بين المجال الكهربائي \mathbf{E} والجهد V ، نحصل على:

$$V(M) = \sum_i \frac{Kq_i}{r_i} \quad (14)$$

حيث r_i هو البعد بين الشحنة q_i والنقطة M . يمكن أن تكون الشحنات q_i موجبة أو سالبة.

2.7.2 الجهد الناتج عن توزيع شحنة مستمر

بالنسبة إلى توزيع شحنة مستمر، يتم استخدام التكامل:

$$V(M) = K \int \frac{dq}{r} \quad (15)$$

توزيع حجمي

$$V(M) = K \iiint \frac{\rho dV}{r} \quad (16)$$

حيث ρ هي كثافة الشحنة الحجمية.

توزيع سطحي

$$V(M) = K \iint \frac{\sigma dS}{r} \quad (17)$$

حيث σ هي كثافة الشحنة السطحية.

توزيع خطي

$$V(M) = K \int \frac{\lambda dl}{r} \quad (18)$$

حيث λ هي كثافة الشحنة الخطية.

8.2 الطاقة الكهروستاتيكية

1.8.2 طاقة شحنة نقطية في مجال كهربائي

تعريف 1

الشغل المبذول لنقل شحنة q من النقطة A إلى النقطة B في مجال كهربائي E هو:

$$W_{AB} = q(V_A - V_B) \quad (19)$$

2.8.2 طاقة نظام من الشحنات النقطية

الطاقة الكهروستاتيكية الكلية W لنظام من الشحنات النقطية تُعطى بالعلاقة:

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i \quad (20)$$

3.8.2 طاقة توزيع شحنة مستمر

$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho V dV \quad (21)$$

9.2 ثنائي القطب الكهربائي

تعريف 1

يتكون ثنائي القطب الكهربائي من شحنتين متساويتين ومتعاكستين مفصولتين بمسافة صغيرة. يُعطى عزم ثنائي القطب \mathbf{p} بالعلاقة:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{a} \quad (22)$$

1.9.2 الجهد الناتج عن ثنائي القطب

الجهد عند نقطة P بسبب ثنائي القطب يُعطى بالعلاقة:

$$V = \frac{Kp \cos \theta}{r^2} \quad (23)$$

2.9.2 المجال الكهربائي لثنائي القطب

يتم التعبير عن المركبتين الشعاعية والزاوية للمجال الكهربائي كما يلي:

$$E_r = \frac{Kp(2\cos\theta)}{r^3} \quad (24)$$

$$E_\theta = \frac{Kp\sin\theta}{r^3} \quad (25)$$

10.2 نظرية غاوس

الأهداف:

القدرة على تقديم التعبير عن المجال الكهروستاتيكي الناتج عن مصدر يتمتع بدرجة عالية من التماثل بسرعة.

1.10.2 المتطلبات المسبقة:

يرسم شبكتين من الخطوط على أي سطح، يتم تقسيم السطح إلى مناطق أصغر يحدها هذه الخطوط (انظر الشكل).

إذا كان عدد الخطوط كبيراً جداً وموزعاً بالتساوي، فإن كل من هذه المناطق لها مساحة صغيرة جداً. لنعتبر نقطة P على السطح S . إذا زاد عدد الخطوط إلى ما لا نهاية، فإن المساحة الصغيرة حول النقطة P تقل وتميل إلى الاقتراب من جزء من المستوى المماس عند P إلى السطح S . في الحد النهائي، تصبح مساحتها dS صغيرة جداً وتطابق جزءاً من المستوى. يُطلق عليها اسم عنصر السطح المحيط بالنقطة P . وهكذا، يمكن اعتبار أي سطح S على أنه تجاوز لعدد لا نهائي من عناصر السطح dS .

2.10.2 عنصر السطح:

لنعتبر عنصر سطح مساحته dS .

نربط بهذا العنصر متجهاً يسمى المتجه العمودي \vec{dS} ، يُعرف كما يلي:

- أصله نقطة P على العنصر. - اتجاهه عمودي على السطح. - مقداره يساوي المساحة dS .

المتجه \vec{dS} هو إذن متجه صغير جداً. يتم اختيار اتجاهه عشوائياً (إلى الخارج للأسطح المغلقة).

لتوجيه \vec{dS} ، يمكن أيضاً استخدام قاعدة المفتاح اللولبي. يتم توجيه الخط C الذي يحده السطح من

خلال اختيار اتجاه إيجابي للتنقل. يتم توجيه المتجه $d\vec{S}$ وفقاً لتقدم المفتاح اللولبي الذي يدور في اتجاه C .

3.10.2 نظرية غاوس:

تعريف 1

تعتمد نظرية غاوس على مفهوم تدفق المتجه. يتم تقديم هذا المفهوم الجديد فيما يلي. ومع ذلك، فإن إتقان جيد للعمليات المتجهية الأساسية، ولا سيما الضرب النقطي، ضروري.

11.2 مفهوم التدفق

تعريف 1

لنعتبر \vec{E} كمتجه المجال الكهربائي عند نقطة P . ولنعتبر $d\vec{S}$ عنصر السطح المحيط بهذه النقطة والمتجه المقابل.

تعريف 2

يُعرف تدفق المجال الكهربائي $d\Phi$ عبر عنصر السطح $d\vec{S}$ بالعلاقة:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

هذا ما يُعرف باسم التدفق الأولي للإشارة إلى أنه يتعلق بعنصر سطح معين.

1.11.2 إشارة التدفق:

تعتمد إشارة التدفق على اتجاه المتجه $d\vec{S}$. لنأخذ، على سبيل المثال، المتجهين المتعاكسين $d\vec{S}$ و $-d\vec{S}$ المرتبطين بعنصر السطح.

إذا كان المتجه $d\vec{S}$ يصنع زاوية θ مع المجال الكهربائي \vec{E} ، فإن المتجه $-d\vec{S}$ يصنع زاوية $\pi - \theta$ ، وبما أن $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$ ، فإن ناتج الضرب النقطي $\vec{E} \cdot d\vec{S}$ و $\vec{E} \cdot (-d\vec{S})$ لهما قيم متعاكسة.

لحساب التدفق الجبري للمجال الكهربائي \vec{E} عبر عنصر سطح $d\vec{S}$ ، من الضروري إذن اختيار

اتجاه المتجه $d\vec{S}$ وفقاً لمفهوم التدفق الموجب.

2.11.2 تدفق مجال كهربائي عبر سطح مغلق

يعطى تدفق المجال الكهربائي E عبر سطح مغلق S بالعلاقة:

$$\Phi = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (26)$$

حيث Q_{enc} هي الشحنة الكلية المحاطة بالسطح.

3.11.2 حساب التدفق

لنعتبر عناصر السطح التي تُكوّن السطح S . لكل منها، يُحسب التدفق الأولي $d\Phi$. يتم الحصول على التدفق الكلي Φ للمجال الكهربائي عبر السطح S من خلال جمع التدفقات الأولية. يُرمز لهذا المجموع بالصيغة:

$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

لإجراء هذا الحساب، يتم توجيه المتجهات $d\vec{S}$ المرتبطة بعناصر السطح جميعها إلى نفس جانب السطح S .

4.11.2 تدفق شحنة نقطية

تعريف 3

لنعتبر النقطة P كجزء من عنصر السطح $d\vec{S}$. المجال \vec{E} الذي تنشئه الشحنة q عند النقطة P يكون موجهاً على طول \vec{r} ويشير من q إلى P إذا كانت $q > 0$ ؛ ويكون مقداره:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

حيث r هو المسافة بين q و P . التدفق الأولي لهذا المجال الكهربائي عبر عنصر السطح $d\vec{S}$ المحيط بالنقطة P هو:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos\theta$$

حيث θ هي الزاوية بين \vec{E} و $d\vec{S}$.

لكن، $d\Omega = \frac{dS \cos\theta}{r^2}$ هو الزاوية الصلبة $d\Omega$ التي تُحددها حواف $d\vec{S}$ كما تُرى من q (هندسياً، هي مخروط ذو رأس عند q ومتلامس مع عنصر السطح $d\vec{S}$).

نظرية غاوس

يتم التعبير عن نظرية غاوس كما يلي:

5.11.2 النظرية:

تدفق المجال الكهربائي عبر أي سطح مغلق S يساوي $\frac{1}{\epsilon_0}$ مضروباً في مجموع الشحنات الجبرية الموجودة داخل الحجم المحصور بهذا السطح:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

6.11.2 البرهان:

(أ) حالة الشحنات خارج سطح مغلق S :

العناصر $d\vec{S}_1$ و $d\vec{S}_2$ ترى تحت نفس الزاوية الصلبة $d\Omega$ من حيث القيمة المطلقة. لكن، \vec{E}_1 و $d\vec{S}_1$ متوازيان، في حين أن \vec{E}_2 و $d\vec{S}_2$ متعاكسان. لذلك، يكون التدفق $d\Phi_1$ و $d\Phi_2$ متعاكسين في الإشارة. وبالتالي، فإن التدفقات الأولية تلغي بعضها البعض، والتدفق الكلي للمجال \vec{E} الناشئ عن الشحنة q خارج السطح المغلق يساوي صفراً.

(ب) حالة الشحنات داخل سطح مغلق S :

مجموع التدفقات الأولية لن يكون صفراً لأن جميع متجهات عناصر السطح، على سبيل المثال، موجهة إلى الخارج من السطح. وبالتالي، يكون التدفق الكلي المرسل بواسطة q عبر S هو مجموع التدفقات الأولية:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

وحدة الزاوية الصلبة هي الزاوية التي تحصر وحدة مساحة على كرة نصف قطرها الوحدة. نظراً لأن المساحة السطحية لكرة الوحدة هي 4π ، فإن الزاوية الصلبة التي تغطي الفضاء بالكامل من نقطة هي 4π . ويمتد المجموع على الفضاء بأكمله، أي 4π .

إذا كان هناك N شحنات q_i داخل S :

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i$$

بتعريف:

$$Q_{\text{int}} = \sum_{i=1}^N q_i$$

فإن تدفق \vec{E} عبر سطح مغلق يساوي $\frac{1}{\epsilon_0}$ مضروباً في مجموع الشحنات الداخلية، بغض النظر عن الشحنات الخارجية.

7.11.2 تطبيق نظرية غاوس:

يكون تطبيق نظرية غاوس مفيداً جداً في المسائل التي تتمتع بدرجة عالية من التماثل. تحقق من هذه الخاصية باستخدام المثال البسيط لحساب المجال \vec{E} الناتج عن شحنة نقطية q .
المحاكاة التاليتان ستيحان لك تطبيق نظرية غاوس في حالة بنيتين مشحونتين بشكل منتظم تتمتعان بمجاور تماثل. يمكنك التحقق من مدى سهولة استخدام نظرية غاوس لحساب المجال الكهروستاتيكي الناتج عن هذين التوزيعين المشحونين.

8.11.2 المنهجية

تعد نظرية غاوس أداة قيمة لتحديد المجال الكهربائي \vec{E} عند أي نقطة P عندما يكون توزيع الشحنات متماثلاً. تتضمن خطوات حساب \vec{E} ما يلي:

1. تحديد اتجاه المجال باستخدام اعتبارات التماثل.
2. اختيار سطح غاوسي S (وهي، بدون واقع مادي): - يمر عبر النقطة محل الاهتمام P . - يكون أكثر ملاءمة لتبسيط تعبير تدفق \vec{E} من خلاله. - يمتلك نفس خصائص التماثل التي يمتلكها المصدر. - لا يتطابق مع سطح مادي مشحون.
3. التعبير عن التدفق Φ عبر السطح المغلق S .
4. تحديد الشحنة الكلية Q_{int} المحصورة داخل الحجم المحاط بـ S .
5. تطبيق نظرية غاوس:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

إذا كان السطح الغاوسي مُختاراً بشكل جيد، فإن الطرف الأيسر من المعادلة يكون دالة بسيطة في \vec{E} والمسافة r . وبالتالي، يمكن الحصول على تعبير للمجال \vec{E} بدلالة المسافة r والشحنات المصدرية.